

## Варианты переключения режимов АHD-CVBS (960Н) в видеокамерах MBK-Light-AHD

Переключение режимов АHD-M – аналог в разных моделях MBK-Light-AHD поставившихся в течении 2015 года может быть реализовано тремя способами.

1. Переключение путем замыкания размыкания контактных проводов

Разомкнутое состояние – видеокамера работает в режиме АHD-M (720P).

Замкнутое – видеокамера перейдет в режим CVBS (960Н).



2. Нажатием дополнительной кнопки на отдельном кабеле

Кнопка нажата – видеокамера работает в режиме АHD-M (720P).

Кнопка «отжата» – видеокамера перейдет в режим CVBS (960Н).



3. С помощью джойстика на видеокабеле

Джойстик вправо на 3 сек – видеокамера перейдет в режим АHD-M (720P).

Джойстик влево на 3 сек – видеокамера перейдет в режим CVBS(960Н).



С 2016 года все MBK-Light-AHD будут переключаться с помощью джойстика на видеокабеле.